

TVCC - VCR**VCR AVR412CD**

codice: AVR412CD

DVR 4 CANALI MPEG4 MODIFICATO LAN 100 FPS USB CDR-RW - NON DISP.



| Proprietà | Descrizione |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Aggiornamento video | 100fps |
| Alimentazione e consumo | 230Vac, 5A |
| Audio da remoto | BI-DIREZIONALE |
| Compressione video | MPEG4 MODIFICATO |
| Compressione video in rete | MPEG4 MODIFICATO |
| Connettori seriali | RS-232 |
| Dim. (cm) | 47X47X17 |
| Dispositivi per backup | USB, LAN, CD |
| Funzione watermark | SI(OPTIONAL) |
| HDD (non inclusi) | 2 X 500GB |
| Ingressi audio | 4 |
| Ingressi di allarme | 4 (NA/NC PROGRAMMABILI) |
| Ingressi video | 4 CANALI BNC 1Vpp 75OHM |
| Interfaccia WEB | SOFTWARE AP, BROWSER I.E. |
| Lingua menù | ITALIANO, INGLESE, Etc. |
| Livello di qualità registrazione | 4 |
| Masterizzatore per backup | CDRW |
| Modalità di registrazione | TIMER/MOTION/ALARM |
| Modalità ricerca | DATA/ORO, ALLARME, EVENTI, MOTION |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Multiplexing | TRIPLEX |
| Periferiche opzionali | DVDRW, FUNZIONE WATERMARK, USCITA VGA |
| Protocollo di comunicazione | RS-232, RS-485 |
| Rete LAN | 10/100 BASE-TX-RJ-45 |
| Risoluzione display | 704 X 576 |
| Risoluzione in registrazione | 704 X 576 |
| Uscita audio | 1 |
| Uscita video main | 1 + VGA (OPZIONAL) + S-VIDEO |
| Uscita video spot | 1 |
| Uscite di allarme | 1 NA E NC |
| Velocità in registrazione (max) | 100fps |
| VGA | OPTIONAL |